



X2 – Колодка соединительная (в комплект поставки не входит).

Жгут изделия БУП МБОУ-63/1-0,25-01 закреплен к нему неразъемно

Провода, номера которых обведены пунктиром снабжены наконечниками под винт М4.

Монтаж вести проводом сечением не менее 0,5 мм².

Монтаж цепей от механизма до колодки X2 вести кабелем с наружным диаметром не более 11,5 мм (ограничено диаметром гермоввода механизма).

Расстояние от МБОУ до соединительной колодки X2 - не более 200 м, от X2 до АСУ ТП (ЩУ) - не более 200 м.

Ток по цепи команды ЗАКРЫТЬ – не более 0,1 А.

Ток по цепи команды ОТКРЫТЬ – не более 0,1 А.

Допустимые токи через контакты переключателей S1...S6:

- в цепи 220В 50Гц – 0,02...0,5 А;

- в цепи постоянного напряжения 24В – 0,005...2,0 А.

Номинальный ток электродвигателя М1 – 0,3 А.

Ток эл.-магнитной муфты Y1 – 0,2 А.

Использование электромеханизма МБОУ-63/1-0,25-01 без блока управления БУП МБОУ-63/1-0,25-01 запрещено.

Схема электрическая подключений электромеханизма МБОУ -63/1-0,25-01 с блоком БУП МБОУ-63/1-0,25-01